FASÍMETRO

MODELO: MFA-841

CARACTERÍSTICAS



- Funciones: Verifica la secuencia de fases y indica la fase abierta
- Indicadores: LEDs (secuencia de fase)
  LEDs (fase abierta)
- Garras Cocodrilo: Para fijación de las puntas de prueba en terminales de máximo 10mm de diámetro
- Altamente Confiable: Puede verificar el extenso rango de 200V ~ 600V AC que alimentan las tres fases. Lacrado contra el polvo, el equipo garante alta confianza y desempeño
- Proyecto Funcional y Seguro: Pequeño, leve y portátil
- Ambiente de Operación: 0ºC ~ 40ºC, RH < 80%
- Ambiente de Almacenamiento: -20ºC ~ 60ºC, RH < 70%
- Altitud: 2000m
- Conformidad: IEC348 - Clase III de Seguridad
- Puntas de Prueba: Doble aislamiento, con longitud de aproximadamente 1 metro
- Dimensiones: 99(Al) x 59(An) x 23(P)mm
- Peso: Aprox. 166g



APLICACIONES

Equipo capaz de identificar la secuencia de fase trifásica y indicar fase abierta en sistemas trifásicos.

SEGURIDAD

Este equipo esta de acuerdo con la norma IEC61010-1, Categoría III 600V de Sobrevoltaje. Utilice siempre equipos de protección individual.

SEGURIDAD

- Rango de Voltaje: 200V ~ 600V AC
- Rango de Frecuencia: 20Hz ~ 400Hz
- Tiempo Limite para Uso Continuo: Máximo 60 minutos en 200V AC
- Máximo 4 minutos en 600V AC
- Máxima Voltaje Soportada: 4000V por 1 minuto

ACCESORIOS

1. Manual de Instrucciones
2. Garras Cocodrilo (3 piezas)
3. Bolsa de Transporte
4. Puntas de prueba: Amarillo (R), Verde (S) y Roja (T)











Especificaciones sujetas a alteraciones sin previo aviso. Figuras meramente ilustrativas.